

**43CPC002FR****CENT. SÉC. INCENDIE ERACLE NORMAL. 2 ZONES, FR**

ERACLE 2 ZONES est une centrale d'alarme incendie normalisée pouvant supporter jusqu'à 32 détecteurs ou boutons pour chaque ligne de détection. Elle est protégée par un boîtier en plastique résistant et présente un bandeau de commande et de signalisation conforme aux normes. Signalisation d'alarme et de panne pour chaque ligne. Témoins d'alarme incendie, de panne, sirènes en panne/exclus, exclusions, tests, tension de réseau. Commandes d'acquittement buzzer, d'acquittement des sirènes, d'inclusion/exclusion, des tests, de réinitialisation et alarme sonore. Impédance de fin de ligne active pour la surveillance continue des lignes de détection. Walk Test. Niveaux d'accès protégés par un badge de sécurité. Batterie pour alimentation secondaire 12 Vcc / 7 Ah. Conforme EN 54-2 et EN 54-4.

**43CPC002FR****CENT. SÉC. INCENDIE ERACLE NORMAL. 2 ZONES, FR****CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

DéTECTEURS ET BOUTONS COMELIT PAR ZONE (MAXI) (N°)	32
EN CERTIFICATIONS	EN54-2, EN54-4

**CARACTÉRISTIQUES MATERIEL**

POIDS DU PRODUIT SANS BATTERIE (G)	2100
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)	-5 ÷ 40
HAUTEUR (MM)	340
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)	-20 ÷ 60
SECTION POUR EMBOUTS (MM)	1 ÷ 2.5
LARGEUR (MM)	290
PROFONDEUR (MM)	100

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

ALIMENTATION PRINCIPALE	230VAC ± 10% (FUSIBLE 0.3A)
ALIMENTATION DE SAUVEGARDE (BATTERIES NON FOURNIES)	1X FUSIBLE 12VDC, 7Ah, 2A
ABSORPTION DE RÉSEAU (mA)	50
Absorp. max dispositifs connectés, batterie chargée (A)	0.7
Nombre relais incendie	1 (3A@120 Vac; 3A@60 VDC Max)
Nombre relais panne	1 (3A@120 Vac; 3A@60 VDC Max)
Seuils des zones d'alarme (mA)	10 ÷ 110
Seuils des zones Panne ou Coupure de ligne (mA)	0 ÷ 2
Tension d'alimentation et seuils zones Modalité normale (mA)	2 ÷ 10
Alimentation pour dispositifs extérieurs	24 (0.3A max)