



Prise terminale 3 connecteurs: FM-TV-SAT

Prise terminale à trois connecteurs. En partie inférieure gauche un connecteur "9,52" mâle pour la télévision terrestre, en partie inférieure droite un connecteur "9,52" femelle pour la FM (radio) et en partie supérieure un connecteur F pour la télévision satellite (BIS).

La partie inférieure du chassis est ouverte.

Réf. 524603

Réf. Logique SE33ST

EAN13 4031136068660

Emballage

Boîte	1 pièces
Carton	10 pièces
Carton	100 pièces
Palette	3000 pièces

Données physiques

Poids net 95,00 g

Poids brut 95,00 g

Largeur 70,00 mm

Hauteur 67,00 mm

Profondeur 36,00 mm

Poids du produit principal 94,00 g

Vous aimerez

- Filte séparateur de grande réjection entre terrestre et satellite: le signal SAT est réjecté sur les connecteurs "9,52" FM et TV, et les signaux terrestres sont réjectés sur le connecteur F satellite.
- Fabrication automatisée sur ligne robotisée
- Blindage élevé

- Grande isolation entre sorties

Principales caractéristiques

- Fabriqué en Zamak, de grande résistance
- Passage de courant DC du connecteur SAT vers l'entrée
- Compatibles avec les câbles coaxiaux de diamètre Ø 5...6,9mm

Découvrir

Prises Televes: Fixation sans vis

Une prise de classe A pleine d'avantages:

- L'âme se connecte par simple pression, pas de vis à serrer, tout en gardant une force de serrage équivalente
- Compatible des diamètre d'âme compris entre 0,65 et 1,2 mm et des diamètres extérieurs du câble de 5 à 6,9 mm
- Guide conique, type connecteur F, pour introduire de façon simple l'âme
- Marge importante de longueur d'âme (5 à 15 mm) qui rend difficile les contacts entre l'âme et la tresse
- Bras de serrage à ouverture totale inclinable et autoportante
- Le bras de serrage se compose de 3 rangées dentelées de 9mm pour une fixation parfaite de la tresse
- Perforation du circuit imprimé pour rendre compatible la vis de fixation des platines frontales
- Bords arrondis pour éviter les coupures
- Isolation de Classe A

De plus, cette gamme de produits comporte plusieurs gravures sur le châssis:

- Marquage CE

- Référence numérique et logique
- Indications d'entrées et de sorties
- Dimensions de dénudage du câble

Caractéristiques techniques : Ref. 524603

Système d'ancrage			##
Nombre de connecteurs			3
Connecteur R			"9,52" femelle
Connecteur TV			"9,52" mâle
Connecteur SAT			"F" femelle
Sortie de passage			Non
Bandes			TV
Bandes passante	MHz	FM	SAT
Isolation entre sorties		87,5 ... 108	950 ... 2400
Atténuation: Connecteur R	dB	> 10	> 10
Atténuation: Connecteur TV	dB	4	--
Atténuation: Connecteur SAT	dB	--	--
Passage CC		--	1,5
Courant max.	mA		SAT/Entr. 350