

Détecteur Avertisseur Autonome de chaleur XH100



Part-No.: XH100-FR

Le détecteur de chaleur XH100 détecte une augmentation rapide de la température et n'est pas affecté par les fumées ou les particules en suspension (poussières). Il convient pour une installation en cuisine.

Tension d'utilisation	Pile lithium 3V longue autonomie
Température ambiante	-10 °C ... 55 °C
Humidité relative	< 95 %
Poids	env. 185 g
Dimensions	Ø: 116 mm H: 42 mm
Certification suivant	BS 5446-2:2003



Se référer au manuel pour l'installation



2 chevilles et 2 vis 1 manuel utilisateur/ installateur 1 support de fixation

Accessoires:

XW100

Module radio pour X-séries

Caractéristiques:

- Design discret et esthétique
- Installation simple et rapide
- 10 ans d'autonomie des batteries
- Durée de vie et garantie 10 ans*
- Interconnectivité sans fil grâce au module XW100
- Jusqu'à 32 détecteurs sur un même réseau
- Indicateur d'état par Led clairement visible : sous tension, alarme défaillance
- Bouton large facilement accessible pour le test et l'arrêt du signal sonore
- Fixation au plafond recommandé ou au mur
- Autotest fonctionnel toutes les 10 secondes
- Support de fixation avec auto verrouillage
- Avertissement avancé de fin de vie pour un entretien proactif
- Signal sonore d'alarme : 85 dB
- (* Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que le produit est installé conformément aux réglementations en vigueur.)