

Détecteur Avertisseur Autonome optique de Fumée XS100



Part-No.: XS100

Certification: Certification NF DAAF

Le détecteur optique de fumée XS100 offre une détection fiable des particules de fumée. Il convient pour la plupart des pièces de vie : salon, chambres.

Il ne convient pas pour une installation en cuisine ou salle de bain.

Tension d'utilisation	Pile lithium 3V longue autonomie
Température ambiante	-10 °C ... 55 °C
Humidité relative	< 95 %
Poids	env. 185 g
Dimensions	Ø: 116 mm H: 42 mm
Certification suivant	EN 14604:2005



Se référer au manuel pour l'installatio



2 chevilles et 2 vis 1 manuel utilisateur/ installateur 1 support de fixation

Accessoires:

XW100

Module radio pour X-séries

Caractéristiques:

- Design discret et esthétique
- Installation simple et rapide
- 10 ans d'autonomie des batteries
- Durée de vie et garantie 10 ans*
- Interconnectivité sans fil grâce au module XW100
- Jusqu'à 32 détecteurs sur un même réseau
- Indicateur d'état par Led clairement visible : sous tension, alarme défaillance
- Bouton large facilement accessible pour le test et l'arrêt du signal sonore
- Fixation au plafond recommandé ou au mur
- Autotest fonctionnel toutes les 10 secondes
- Support de fixation avec auto verrouillage
- Avertissement avancé de fin de vie pour un entretien proactif
- Signal sonore d'alarme : 85 dB
- (* Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que le produit est installé conformément aux réglementations en vigueur.)